

# SWISSVOICE

## Xtra 3355 Combo



Combiné supplémentaire inclus

Touche dédiée blocage des appels



## Combo DECT (filaire + combiné DECT) avec répondeur et fonctions de confort renforcées



- Grand écran rétro éclairé (2 lignes dot matrix) sur le combiné et le filaire
- 4 mémoires directes: avec photos sur la base filaire et avec touches A, B, C, D sur le combiné
- Clavier à grosses touches pour composer facilement les numéros
- Touche audio-boost pour un volume très fort dans l'écouteur (**jusqu'à +40dB**)
- Sonneries extra fortes (**jusqu'à 90dB**)
- Enoncé vocal des chiffres composés (7 langues au choix)
- Répondeur intégré de 30 min d'enregistrement avec lecture lente des messages
- Touche dédiée Blocage des appels indésirables\* : 200 numéros
- Compatible prothèses auditives

## ÉCRAN

- Grand écran rétro-éclairé bleu pâle: 2 ligne dot-matrix (nom et numéro) et 2 lignes d'icônes
- Affichage de la date et de l'heure en mode veille et du temps passé en cours de communication (filaire et combiné)
- Menu déroulant intuitif
- Menu en 7 langues (EN, FR, DE, NL, IT, SP, PT)

## FONCTIONS PRINCIPALES

- **4 photos mémoires** sur la base filaire et 4 mémoires directes (les mêmes) sur le combiné (touches A, B, C, D)
- Sonneries avec énoncé vocal du nom de l'appelant\* pour les 4 mémoires photos
- **Grand indicateur lumineux d'appel entrant** sur la base filaire et le combiné
- **Blocage des appels indésirables\*** avec 2 modes :
  - **blocage manuel\*** avec touche dédiée : **200 numéros**
  - **blocage automatique\***: seuls les numéros enregistrés dans le répertoire et/ou les numéros VIP peuvent faire sonner le téléphone (on/off)
- **Enoncé vocal des chiffres composés** (7 langues)
- Fonction mains-libres sur la base filaire et le combiné (5 niveaux) avec touche rétro-éclairée.
- Volume du combiné réglable sur 6 niveaux (par curseur)
- **Répertoire de 100 noms et numéros commun à la base filaire et au combiné DECT**
- Rappel des 10 derniers numéros composés
- Paging
- Indicateur visuel de batterie faible (combiné)
- Compatible prothèses auditives

## RÉPONDEUR

- Répondeur intégré de 30 min d'enregistrement
- **Lecture lente des messages**
- Indicateur lumineux de message en attente (filaire) / Icône de nouveau message sur l'écran du filaire et du combiné
- Touches d'accès au répondeur sur la base filaire (On/Off, Play/Stop, Répéter, Effacer, Lecture lente) et sur le combiné
- Ecoute amplifiée des messages
- Filtrage d'appel
- Interrogation et commandes à distance
- Mode répondeur-enregistreur et mode répondeur uniquement
- Choix entre annonce pré-enregistrée ou personnalisée
- Temps de réponse programmable: 2, 4, 6, 8 ou 10 sonneries
- Fonction mémo

## FONCTIONS DE CONFORT AUDIO

- **Touche audio-boost jusqu'à +40dB** (filaire et combiné) pour un volume puissant dans l'écouteur
- **Volume maxi des sonneries les + fortes: 90dB**
- Volume dans l'écouteur réglable sur 5 niveaux (par curseur sur la base filaire et le combiné)
- **Fonction égaliseur de voix sur la base et le combiné** réglable par switch : grave, aigu, naturel
- 10 Mélodies d'appel : 5 classiques et 5 polyphoniques
- Volume des sonneries réglable: 5 niveaux + off
- Sonneries différentes pour appels externes ou internes
- Les touches émettent un bip de confirmation lorsqu'elles sont pressées.

## MULTI-COMBINÉS

- 4 combinés par base (3 combinés supplémentaires)
- Appels entre combinés / transfert d'appel
- Conférence à 3 (2 correspondants internes + 1 externe)

## SERVICES OPERATEUR

- Notification de message vocal sur l'écran\*
- Présentation du nom et/ou du numéro avant de décrocher et sur le 2<sup>e</sup> appel\*
- Enregistrement des numéros du journal ou de la liste des rappels dans le répertoire\*
- Journal des 50 derniers appels reçus avec date et heure\*
- Notification et identification de nouveaux appels reçus mais non répondus\*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie DECT 6.0 (combiné)
- Alimentation secteur EuP basse consommation
- Le combiné fonctionne avec 3 batteries standard AAA NiMH rechargeables (incluses) – 3,6V - 600mAh
- **Le filaire fonctionne en cas de coupure de courant (fonctions de base uniquement)**
- Portée du combiné DECT: 300m extérieur / 50m intérieur
- Autonomie du combiné DECT en veille 100h / en conversation 10h
- Cordon de ligne détachable RJ11-RJ11 + prise France
- Dimensions base filaire (LxPxH) : 210 x 190 x 103
- Dimensions du combiné (HxIxP) : 185 x 54 x 25mm
- Dimensions du chargeur (LxPxH) : 106 x 96 x 57mm

## RÉFÉRENCES COMMERCIALES

**Swissvoice Xtra 3355 Combo EU :** 3700601424027 (filaire et combiné)  
**Swissvoice Xtra Handset EU:** 3700601424058 (combiné additionnel pour 2355 et 3355)  
**Carton de regroupement** X5



Touche dédiée Blocage des appels indésirables\* (sur filaire et combiné DECT)



4 mémoires photo



Grand écran facile à lire

